XJ 600 N (N), Typ 4LX (25 KW)		**Baujahr 1995**
Techn. Daten u. Füllmengen		
Motor		
Nennleistung//max. Drehmoment	KW//Nm/1/min.	25/7500//44,1/4000
Hub x Bohrung/Hubraum	mm/ccm	55,7 x 58,5/599
Verdichtungsverhältnis		10,0 : 1
Kolbenspiel/Meßpunkt	mm	0,025- 0,045/4 von Kolbenunterkante
Kolbenringstoß 1./2. Ring	mm	0,15- 0,30/0,15- 0,35
Kolbenringspiel 1./2. Ring	mm	0,035- 0,070/0,02- 0,06
Ventilspiel kalt, Einlaß/Auslaß	mm	0,11- 0,15/0,18- 0,25
Vergaser		
Vergasertyp/Kennzeichnung		BDST 28/4DS 00
Hauptdüse Zyl. 1 +4/2 +3		105/102,5
Düsennadel/Clip- Position		5CT/3. Kerbe von oben
Nadeldüse/Leerlaufdüse		0- 4/15
Kraftstoffstand / Schwimmerhöhe	mm	3 - 5 / 11 - 13
Leerlaufdrehzahl	1/min.	1200 ± 50
Gemischregulierschraube	Ausdrehungen	2
CO- Wert	%	4,0
Übersetzungen		
Sekundärübersetzung		48/16= 3,0
Kettenteilung/Anzahl Glieder		DAIDO 520VL2/110
Geschw. letzter Gang pro 1000		
KuWe.- Umdr./ Vmax.	km/h	21,11/144
Bereifung (Mindestluftdruck bei zul. Achslasten)		
Bereifung vorn/Luftdruck	bar	110/80- 17 57H/2,0
Bereifung hinten/Luftdruck	bar	130/70- 18 63H/2,8
Füllmengen		
Motoröl ges./m. Fi./ o. Fi.	ltr.	2,9/2,5/2,2 So.:SAE 20W 40, Wi.: 10W 30
Bremsflüssigkeit		DOT 4
Kraftstofftank/davon Reserve	ltr.	17/3,5 Normalkraftstoff, unverbleit
Gabelöl pro Holm	ccm	379 SAE 10W
Elektrische Anlage		
Batterie	V/Ah	12/8, wartungsfrei
Scheinwerferlampe	V- W	12- 60/55
Rückl./Bremsl./Blinklampe	V- W	12- 5/21/21
Widerstand Generatorspulen	Ohm± 20%, 20°C	0,4 (weiß- weiß)
Zündung		Transistor, digital
Widerstand Impulsgeberspule	Ohm± 20%, 20°C	380 (weißrot- weißschwarz)
Widerstand Zündspule prim./sek.	Ohm± 20%, 20°C	2,4/11,9K
Zündkerze/Elektrodenabstand	mm	NGK CR 8E oder CR 7E/ 0,7- 0,8
Zündzeitpunkt	Grad v. OT/1/min.	10 ±1/1200, 35/9000
Anzugsmomente		
Achsmutter vorn/hinten	Nm	59/105
Achsenklemmschraube vorn	Nm	20